

# CHAMPION

[www.champion-lieren.com](http://www.champion-lieren.com)

C 20000 –TDsc Heavy Duty

20000 lbs 24 volt Elektrische lier

**De ultieme heavy duty lier ( 9000 kg ) voorzien van zeer sterke 6 pk motor en externe rem. Heavy duty geseald relais en gesealde trommel. Dit is de ideale lier voor professionals die zeer veel betrouwbaarheid en kracht van een lier eisen. Inclusief een klapblok van 10 ton. Het eigengewicht van de lier bedraagt maar liefst 70 kilo**

Trekgewicht : 16500 lbs / 5700 kg

Motor : 4 pk / 3.4 kw

Overbrenging : 315:1

Rem : Extern

Kabel : 27 mtr 11 mm dik

Maten : 669 x 222 x 215



Kabel laag	Trekracht kilogram	Snelheid Mtr. /min.	Ampere 24 volt
1	9072	8	30
2	6976	2.8	110
3	5942	2	155
4	5125	1.92	165